Guia Rápido

vivo DIRETO

A tecnologia "aperte para falar" (PTT - Push-to-talk) é um serviço de comunicação rápida em uma rede celular. Ele fornece contato de voz direto com outro usuário do serviço com um simples apertar de um botão.

Com o Vivo direto, você pode falar em grupo ou individualmente. Esse recurso é especialmente adequado para casos em que você precisa se comunicar de forma repetida com o mesmo grupo ou pessoa.

Há dois tipos de serviço Vivo Direto. Um é a chamada Vivo Direto que permite que você fale com o grupo de usuários ou individualmente a qualquer momento. O outro é uma chamada de Alerta que permite que você fale somente após o outro usuário do Vivo Direto aceitar sua chamada.

Como ativar o Vivo Direto (modo PTT)

1. No modo de Espera, pressione <**aoVivo**> e selecione **Configurações** → **Vivo Direto**.
2. Insira a senha padrão do telefone, **0000**, e pressione [**OK**].
3. Selecione **Ativar** → **Sim**.

   O modo PTT é ativado e o ícone é exibido na parte superior da tela de espera.

☑ Depois de ativar o Vivo Direto, é recomendável que você configure seu telefone para ativar o modo PTT automaticamente toda vez que o aparelho for ligado. Para isso, pressione <**aoVivo**> no modo de Espera e selecione **Configurações** → **Vivo Direto** → **Ativar ao iniciar**. Selecione a opção **Sim**. Se necessário, digite a senha do telefone.

Como gerenciar os contatos do Vivo Direto

O Vivo Direto tem sua própria lista de contatos. Você pode adicionar, editar ou apagar os contatos da lista de contatos. Cada vez que você altera a lista de contatos, as alterações são enviadas para o servidor Vivo Direto.

Como adicionar um contato

1. No modo de Espera, pressione [**PTT**] para acessar a lista de contatos do Vivo Direto.
2. Pressione <**Adicionar**> e selecione **Novo contato**.
3. Insira um número de telefone com o código de área sem o "zero" (exemplo: 1199991234) e pressione [**OK**].
4. Insira um nome e pressione [**OK**].

Como adicionar um grupo

1. No modo de Espera, pressione [**PTT**] para acessar a lista de contatos do Vivo Direto.
2. Pressione <**Adicionar**> e selecione **Novo grupo**.
3. Insira um nome do grupo e pressione [**OK**].

Como adicionar um contato a um grupo

1. No modo de Espera, pressione [**PTT**] para acessar a lista de contatos.
2. Escolha o contato desejado (é necessário que esse contato já esteja cadastrado na lista).
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar ao grupo**.
4. Selecione o grupo desejado.

Como fazer uma chamada Vivo Direto

Você pode fazer uma chamada Vivo Direto ou de Alerta para um grupo ou para uma pessoa.

☑ Quando o seu contato estiver selecionado, mantenha pressionada a tecla [**PTT**] para falar e solte-a quando tiver terminado para que a outra pessoa possa falar. Se você pressionar [**PTT**] quando a outra pessoa estiver falando, o telefone emitirá um som. Se ninguém iniciar um contato por 20 segundos, a chamada se encerrará automaticamente.

1. No modo de Espera, digite um número de telefone.

   Você pode também selecionar um número da Agenda ou dos registros de chamada, ou selecionar um contato ou grupo da lista de contatos do Vivo Direto.

Para configurar a lista de contatos do Vivo Direto, consulte "Como gerenciar os contatos do Vivo Direto" na página 2.

2. Pressione [**PTT**] para iniciar uma chamada. Seu telefone irá se conectar com o destinatário. Uma tela semelhante a esta deverá ser exibida:



3. Mantenha pressionada a tecla [**PTT**] para falar e solte-a quando tiver terminado.

4. Quando quiser encerrar a chamada, pressione [ ].

Como fazer uma chamada de Alerta

1. Destaque um número da Agenda ou do registro de chamadas ou selecione um contato ou grupo da lista de contatos do Vivo Direto.

   Para configurar a lista de contatos do Vivo Direto, consulte "Como gerenciar os contatos do Vivo Direto" na página 2.

2. Pressione <**Opções**> e selecione **Alerta**. Seu telefone tentará se conectar com o contato. Uma tela semelhante a esta deverá ser exibida:

3. Quando o outro usuário do Vivo Direto aceitar sua chamada e terminar de falar, mantenha pressionada a tecla PTT para falar e solte-a quando tiver terminado.

4. Quando quiser encerrar a chamada, pressione [ ].

Como fazer uma chamada Vivo Direto com o telefone fechado

1. Pressione [**PTT**] para acessar a lista de chamadas PTT efetuadas, recebidas e não atendidas.

2. Pressione [▲/▼] para escolher o contato desejado.

3. Mantenha a tecla [**PTT**] pressionada e solte-a quando tiver terminado de falar.

Como receber uma chamada Vivo Direto

Quando uma chamada Vivo Direto for recebida, você ouvirá um bipe de alerta que indica que sua chamada está conectada e você ouvirá a pessoa falar. Você verá uma tela parecida com esta no visor do telefone:



Como receber uma chamada de Alerta

Quando uma chamada de Alerta for recebida, você ouvirá um bipe de alerta que indica que você tem uma chamada Vivo Direto recebida e verá o nome ou número de telefone do originador da chamada, conforme exemplo ao lado:



Para aceitar a chamada, pressione [**PTT**], [↘] ou <**Atender**>. Em seguida, mantenha pressionada a tecla [**PTT**] para falar e solte-a quando terminar de falar. Com o telefone fechado, mantenha a tecla [**PTT**] pressionada e comece a falar.

Para rejeitar a chamada, pressione <**Ignorar**>.

Como utilizar as opções de contato do Vivo Direto

Na lista de contatos do Vivo Direto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar novo**: adicione um novo contato do Vivo Direto.
- **Editar**: edite o nome ou grupo do contato.
- **Adicionar ao grupo**: adicione os contatos a um grupo.
- **Alerta**: envie um bipe de alerta ao contato para iniciar uma chamada de Alerta.
- **Apagar**: apague o contato ou grupo selecionado.
- **Atualizar**: atualize a lista e a presença de contatos do Vivo Direto junto ao servidor.
- **Selecionar status**: altere seu estado de presença.
- **Cham. grupo Adhoc**: faça uma chamada Vivo Direto para os contatos selecionados em grupo temporário.
- **Exibir chamadas**: exibe as chamadas efetuadas.

Ícones de status dos contatos do Vivo Direto

Os ícones a seguir mostram o status dos contatos na lista de contatos do Vivo Direto:

Ícones	Status
	Estou ocupado agora
	Já estou ao telefone
	Estou off-line
	Estou on-line
	Não perturbe
	Estou fora do escritório
	Estou transmitindo dados
	Um grupo está off-line
	Um grupo está on-line

* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.
* Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
http://www.samsung.com.br